

Kategoria: Dystrybucja zasilania/Rozdzielnice  
Marka: ZIKE Labs

## Rozdzielnica 32A Basic Line 65M-BF-00-0L0D

Dedykowana branży scenicznej rozdzielnica zasilania. Wyposażona w trójfazowe wejście 32A posiada jedno- i trójfazowe wyjścia, których ilość i sposób zabezpieczenia zoptymalizowane zostały pod kątem pracy scenicznej. Opcjonalny pomiar napięcia i prądu umożliwia kontrolę zasilania w czasie rzeczywistym. Zastosowanie wielu wyłączników nadprądowych gwarantuje zarówno bezpieczeństwo użytkowników jak i stabilność pracy, dostosowana do aktualnych wytycznych europejskich.

Model:	65M-BF-00-0L0D
Prąd nominalny:	32A
Gniazdo wejściowe:	IEC 60309 (CEE 17) 3F+N+PE, 32A
Gniazda wyjściowe:	12x Schuko (CEE 7/3)
Zabezpieczenia gniazd:	12x B16A
Wskaźnik zasilania:	Kontrolki obecności faz
Materiał obudowy:	Stal malowana proszkowo
Kolor obudowy:	Czarny
Format obudowy:	Rack 19", 5RU
Wysokość:	311 mm
Szerokość:	483 mm
Głębokość:	250 mm
Masa:	<30 kg

